

配線例 60系ハリアー

電源及び信号	接続先
アース	ハザードスイッチ裏8ピンコネクタ 7番 白/黒
常時電源	ハザードスイッチ裏8ピンコネクタ 3番 青
スイッチイルミ	ハザードスイッチ裏8ピンコネクタ 1番 桃
ハザードスイッチ	ハザードスイッチ裏8ピンコネクタ 5番 緑
ウインカー	グローブボックス裏56ピンコネクタ 40番 黄
バックランプ	グローブボックス裏56ピンコネクタ 3番 赤
イルミ	グローブボックス裏48ピンコネクタ 35番 緑

